

NOR DESIGN

www.nordesign.no

Iris Rechargeable Table lamp







Touch-dim

Enkelt trykk skrur lyset på/av

Trykk og hold for dimming

Størrelser

H: 27cm Ø: 7,5cm

H: 34cm Ø: 12cm



Farger

Rust og sort

Lading

Flere ulike ladeplater å velge mellom

IRIS MINI

Materiale:	Die-cast aluminium
Lakk:	Powder coated
Watt:	1,8W
Kelvin:	2200K
Lumen:	120lm
CRI:	80
Strøm:	5V / 1A
Batteri:	3,7V / 1900mAh (Lithium)
Ladetid:	5T
Batteri levetid:	7T (100% lysstyrke) 12T (50% lysstyrke) 20T (10% lysstyrke)
IP:	54
Dimbar:	Ja
Touch-bryter:	Ja (på toppen av lampen)
Memory:	Når lampen blir slått på, stiller den seg til lysnivået som var før lampen ble slått av.



Black
Art. nr. 072701005 **Rust**
Art. nr. 072701047

Ladeplater:

Velg mellom to forskjellige trådløse ladeplater.



Iris mini single charging base
Leveres m/ 1m USB C ledning.
Art. nr. 410750100




Iris mini 9-port charging base
Leveres m/ 1m ledning m/ stikk.
Art. nr. 410901150



Pillar for Iris mini 9-port charging base, 4-pk
31cm høye ben for 9-port charging base.
Art. nr. 411400100



Skru på




Trykk raskt på touch-knappen

Skru av



Trykk raskt på touch-knappen

Dimming




Når lyset er på, trykk og hold på touch- knappen for justering av lysnivået.

NB! Lad batteriet fullt opp før bruk.

For å lade lampen korrekt, anbefaler vi følgende:

- 1) Koble USB-kabel til adapteret
- 2) Koble adapteret til strømuttaket
- 3) Sett lampen ned på ladeplaten
- 4) Ved fulladet, koble fra adapteret fra strømuttaket.




Grønt lys:

Batteriet er fulladet. Det er anbefalt å koble lampen fra lading, for å unngå skade på batteriet.

Rødt lys:

Batteriet lader.



Materiale:	Die-cast aluminium
Lakk:	Powder coated
Watt:	1,9W
Kelvin:	2300K
Lumen:	190lm
CRI:	95
Strøm:	5V / 2A
Batteri:	3,2V / 6000mAh (LiFePO4 18650)
Ladetid:	4-5T
Batteri levetid:	8T (100% lysstyrke) 16T (50% lysstyrke) 150T (5% lysstyrke)
IP:	54
Dimbar:	Ja
Touch-bryter:	Ja (på toppen av lampen)
Memory:	Når lampen blir slått på, stiller den seg til lysnivået som var før lampen ble slått av.



Sandy black
Art. nr. 070100205v2

Rust
Art. nr. 070100247

Inkludert

USB C kabel for lading medfølger begge modeller

Ladeplater:

Velg mellom to forskjellige trådløse ladeplater.




Ladeplate for ett lys.
Leveres m/ USB ledning.
Art. nr. 410100100



Ladeplate for åtte lys.
Leveres m/ ledning m/ stikk.
Art. nr. 410800800

Skru på




Trykk raskt på touch-knappen

Skru av



Trykk raskt på touch-knappen

Dimming




Når lyset er på, trykk og hold på touch-knappen for justering av lysnivået.

NB! Lad batteriet fullt opp før bruk.

For å lade lampen korrekt, anbefaler vi følgende:

- 1) Koble USB-kabel til adapteret
- 2) Koble adapteret til strømmuttaket
- 3) Sett lampen ned på ladeplaten
- 4) Ved fullladet, koble fra adapteret fra strømmuttaket.



Grønt lys:

Batteriet er fulladet. Det er anbefalt å koble lampen fra lading, for å unngå skade på batteriet.

Rødt lys:

Batteriet lader.

